

STB KOSCOM	STB 1000/ BOTECH	BSC 2000E	BSC 100/150 IR	HUMAX	DL-STB-S100
<p>Натиснете бутон Menu</p> <p>Installation бутон "OK" Edit Satellite бутон "OK" /избираме Hellas или произволен спътник/ бутон "OK" Add /с жълтия бутон/ напишете 12647/30000/H бутон "OK" OK /върху OK/ бутон "EXIT" Exit</p> <p>Channel Scan бутон "OK" /срещу Satellite избираме Hellas или произволно избраният спътник/ /на следващия ред откриваме въведената честота/ Scan Mode &gt; TP</p> <p>Start Scan &gt; OK изчакайте да се сканират програмите и след това излизте от менюто с бутон "MENU"</p>	<p>Натиснете бутон Menu</p> <p>Installation бутон "OK" Manual scan бутон "OK" TP Edit /жълт бутон/ OK /върху Add/ /въвеждаме честотата 12 647 pol. H, symbol rate 30000/ Scan /червено копче/ Натиснете бутон Exit /2 пъти/ password: 0000</p>	<p>Натиснете бутон Menu</p> <p>Installation бутон "OK" Manual/NIT Search бутон "OK" въведете следните параметри 12647 30000 HOR Search &lt;yes&gt; бутон "OK" /появява се прозорец, който пита дали да сканира "FTA only" - направо натискаме OK/ OK натиснете бутон Exit /3 пъти/ password: 9949 1234</p>	<p>Натиснете бутон Menu</p> <p>Installation бутон "OK" Manual TP search бутон "OK" въведете следните параметри: 12647 30000 Horizontal 7/8 натиснете OK /направо след въвеждането/ OK за запазване бутон "Exit" password: 0000</p>	<p>Натиснете бутон Menu</p> <p>Installation бутон "OK" Service Searching бутон "OK" Manual Search бутон "OK" въведете следните параметри 12647 H 30000 7/8 бутон "OK OK /за сканиране/ бутон "OK OK /за запазване/ бутон "Exit" Exit password: 0000</p>	<p>Натиснете бутон Menu</p> <p>Инсталация бутон "OK" Парола 1234 бутон "OK" (Редактиране) Транспондери бутон "OK" Добавяне на Транспондер бутон "OK" Избираме Hellas Sat 2 бутон "OK" Въвеждаме: носеща честота: 12647 честота символи 30000 поляризация: хоризонтална/лява бутон "OK" бутон "exit/cancel" веднъж Редактиране на канали бутон "OK" Сканиране бутон "OK" намираме 12688/H/30000 бутон "OK" появява се "записване на каналите след ...." бутон "OK" започва търсене. Като намери каналите натискаме OK веднъж, след това Menu веднъж, и OK върху "Да" за да запазим промените</p>

Честотите на които Булсатком в момента излъчва са следните:

Transponder 1

Frequency: 12.524  
Polarization: Horizontal  
Symbol Rate: 30 000 MSymb/s  
FEC: 7/8

Transponder 2

Frequency: 12.555  
Polarization: Horizontal  
Symbol Rate: 13 333 MSymb/s  
FEC: 3/4

Transponder 3

Frequency: 12.647  
Polarization: Horizontal  
Symbol Rate: 30 000 MSymb/s  
FEC: 7/8

Transponder 4

Frequency: 12 688  
Polarization: Horizontal  
Symbol Rate: 30 000 MSymb/s  
FEC: 7/8